

Karta produktu:

Przedłużacz elektryczny Listwa zasilająca antyprzepięciowa ACAR ECO Plus na 6 gniazd [2P+Z] czarna 1,5m

ACAR



Producent:	ACAR
Symbol:	63.0005
Kod producenta:	W0077
Kod EAN:	5904743386306

Opis produktu

Listwa Acar Eco Plus to innowacyjne urządzenie **w całości wyprodukowane w Polsce**, które pozwala na **zabezpieczenie przeciwprzepięciowe sześciu urządzeń** jednocześnie. Dodatkowo listwę zaopatrzono między innymi w mikroprocesor sterujący, gniazda sieciowe MASTER i SLAVE, dwa gniazda niesterowane oraz **bezpiecznik automatyczny**. Wysokiej jakości komponenty, niepalna obudowa oraz ergonomiczna konstrukcja są gwarancją komfortu użytkowania i trwałości urządzenia

Charakterystyka:

- sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej
- system oszczędzania energii elektrycznej
- 3 gniazda SLAVE w systemie oszczędzania energii
- 1 gniazdo MASTER
- 2 niezależne gniazda sieciowe
- wszystkie gniazda z blokadami bezpieczeństwa
- automatyczny bezpiecznik
- system porządkowania przewodów
- ergonomiczna wtyczka zasilająca
- długość przewodu zasilającego: 1,5 m

Oszczędzaj energię - Acar ECO Plus to udoskonalona wersja listwy przeciwprzepięciowej Acar Eco, polskiego producenta rozwiązań przeciwprzepięciowych - firmy HSK Data z Krakowa. Zasada działania listwy jest bardzo prosta. Po wyłączeniu głównego odbiornika np. telewizora (podłączonego do gniazda MASTER na listwie), Acar Eco Plus **wykrywa spadek poboru energii i automatycznie odłącza zasilanie odbiorników** podpiętych do gniazd SLAVE. W momencie gdy odbiornik główny zostanie włączony, w gniazdach SLAVE popłynie prąd by zasilic pozostałe urządzenia.

W nowym modelu listwy Acar Eco Plus pojawiły się dwa niezależne (niesterowane) gniazda umożliwiające podłączenie odbiorników, które wymagają ciągłego zasilania. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowoczesna listwa ACAR Eco Plus skutecznie zmniejsza zużycie energii w urządzeniach powiązanych z gniazdem Master, przy jednoczesnym zapewnieniu zasilania w tych urządzeniach, w których przerwy w zasilaniu są niepożądane. Może to być magnetowid, tuner satelitarny, nagrywarka zewnętrzna, radio budzik itp.

Jeśliby zamontować listwę Acar Eco Plus w każdym gospodarstwie domowym z pewnością przyczynilibyśmy się do ochrony zielonych zasobów naszej planety, a przy okazji zostałoby nam w kieszeni około 186 zł rocznie.

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie Pmax: 2300 W

- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Prąd znamionowy obciążenia ΣI_N : 10A
- Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25 ns
- Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC: 250V 50Hz
- Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego UP: $\leq 1,3kV$
- Nominalny prąd wyładowczy i_N : 2kA (L/N) - 8/20 μs
- Maksymalny prąd wyładowczy i_{MAX} : 6,5kA (L/N) - 8/20 μs
- System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
- Bezpieczniki: jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
- Ilość gniazd MASTER: 1 (dwubiegunowe ze stykiem ochronnym)
- Ilość gniazd SLAVE: 3 (dwubiegunowe ze stykiem ochronnym)
- Ilość gniazd niezależnych: 2 (dwubiegunowe ze stykiem ochronnym)
- Łączna ilość gniazd sieciowych: 6
- Długość przewodu zasilającego: 1,5m
- Wyłącznik: dwutorowy
- Obudowa: z tworzywa sztucznego samogasnącego
- Wymiary: 445 x 54 x 55 mm
- Ciężar: 0,58 kg