

Karta produktu:

Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 1-fazowy 40A 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy NOARK

NOARK



Marka:	NOARK
Symbol:	73.1222
Kod producenta:	108350
Kod EAN:	8592765083500

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 1-fazowy 40A 30mA typ A 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy

NOARK 108350

Dane techniczne:

- Producent: **Noark**
- Typ: **Wyłącznik różnicowoprądowy**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **TAK**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **2**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Klasa ograniczania energii: **3**
- Liczba biegunów (całkowita): **2**
- Rodzaj prądu upływu: **A**
- Kategoria przeciwprzepięciowa: **3**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Głębokość wbudowania: **77mm**
- Liczba biegunów: **1**
- Wytrzymałość na uderzenie prądowe: **3**
- Napięcie znamionowe: **230V**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN 60898: **6**
- Znamionowy prąd różnicowy: **0.03**
- Częstotliwość: **50/60 Hz**
- Charakterystyka wyzwiania: **C**
- Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem: **NIE**



Opis:



O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Opis.

Wyłącznik różnicowoprądowy: (potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy – to **elektryczne urządzenie zabezpieczające**, które **rozłącza obwód** po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do **ochrony ludzi przed porażeniem** prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń i innych niepożądanych zdarzeń, w tym – lecz nie wyłącznie - możliwości powstania pożaru.

Wyłącznik zapewnia bezpieczny i łatwy montaż **na szynie TH35**.

Wyłączniki różnicowoprądowe **Ex9L-N** nadają się głównie do zastosowań domowych. Oparte są one na zasadzie magnesu trwałego. Odpowiednie napięcie jest konieczne tylko podczas testowania wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku **T - test**.

Magnetyczne wyłączniki różnicowoprądowe powinny być testowane regularnie przez okres jednego miesiąca.

NOARK

Specyfikacja

Liczba faz	1
Prąd znamionowy [A]	40
Rodzaj prądu upływu	A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA