

Karta produktu:

Czujnik zbliżeniowy 500W/200W 5A jednobiegunowy BEMKO

BEMKO



Producent:	BEMKO
Symbol:	76.0561
Kod producenta:	B53-KZQ-500-A
Kod EAN:	5900280916358

Opis produktu

Czujnik włącznik zbliżeniowy jest to urządzenie służące do wykrywania obiektów znajdujących się w bliskim otoczeniu. Jest to rodzaj czujnika, który nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem, aby wykryć jego obecność, a jedynie zbliżenia do niego na odpowiednią odległość. W prezentowanym czujniku załączanie i wyłączanie jest regulowane przez **otwarcie i zamknięcie drzwi**. Po otwarciu drzwi, czujnik wykrywa ruch i załącza światło. Po zamknięciu drzwi czujnik wyłączy światło.

Najważniejsze informacje przed instalacją:

- Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że napięcie zasilania jest wyłączone.
- Do instalacji używaj sprawdzonych akcesoriów. (przewodów, wtyczek, złączek etc.)
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu bez autoryzacji producenta.
- Nie umieszczaj żadnego przewodu nad instalowaną oprawą oświetleniową.
- W przypadku uszkodzenia izolacji bądź żyły przewodu, należy dokonać wymiany przewodu na nowy. Wymiany powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.

Dane techniczne:

- Marka: **Bemko**
- Długość: **88mm**
- Szerokość: **35mm**
- Wysokość: **19mm**
- Klasa ochronności: **II**
- Stopień szczelności: **IP20**
- Moc w trybie czuwania (Psb): **Psb<0,5W**
- Moc: **500W (źródła żarowe) / 200W (światłówki kompaktowe)**
- Kolor: **Biały**
- Napięcie zasilania: **~230V/50Hz**
- Temperatura pracy: **-20°C /+40°C**
- Typ czujnika: **Zbliżeniowy**
- Zasięg detekcji: **5-6cm**



Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

O producencie:

BEMKO to polskie przedsiębiorstwo z branży technicznej o ugruntowanej pozycji na rynku. Spółka z roku na rok notuje systematyczny wzrost udziału w produkcji sprzętu oświetleniowego i elektrotechnicznego w kraju i za granicą.

BEMKO specjalizuje się przede wszystkim w produkcji akcesoriów oświetleniowych (czujniki, sterowniki, oprawy, LED) oraz aparatury zabezpieczającej (wyłączniki, rozłączniki, ograniczniki, liczniki, wskaźniki, programatory, kontrolki).