

Oprogramowanie TP-Link TL-SG105E V5

Cechy urządzenia:

- 5 portów Gigabit Ethernet
 - Obsługa VLAN, QoS, IGMP Snooping, Loop Prevention
 - Konfiguracja przez aplikację Easy Smart Configuration Utility lub przeglądarkę (WebGUI)
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware
-

Wymagania systemowe:

- Komputer z systemem Windows 10/11 (dla narzędzia TP-Link Utility)
 - Przeglądarka internetowa (dla konfiguracji WebGUI, dostępna od wersji sprzętowej V6)
-

Link do pobrania oprogramowania:

- [Strona pobierania TP-Link TL-SG105E](#)

Wybierz odpowiednią wersję sprzętową (np. V6), a następnie sekcję:

- Firmware – do aktualizacji oprogramowania
 - Utility – do pobrania narzędzia konfiguracyjnego TP-Link Easy Smart Configuration Utility
-

Instrukcja aktualizacji firmware – krok po kroku:

Krok 1: Sprawdź wersję sprzętową

Z tyłu urządzenia (na naklejce) znajdziesz oznaczenie np. V5, V6 itd. To kluczowe — firmware musi być zgodny z wersją sprzętową.

Krok 2: Pobierz firmware

1. Wejdź na stronę [pobierania TL-SG105E](#)
 2. Wybierz wersję sprzętową.
 3. Kliknij zakładkę „Firmware” i pobierz najnowszą wersję.
 4. Wypakuj plik .zip – znajdziesz w nim plik .bin (to plik aktualizacyjny).
-

Krok 3: Zaloguj się do switcha

a) Przez narzędzie Easy Smart Configuration Utility:

- Pobierz i zainstaluj narzędzie z zakładki „Utility”
- Uruchom je, wykryje automatycznie urządzenie w sieci
- Kliknij prawym → Upgrade Firmware

b) Przez przeglądarkę (jeśli masz wersję V6 lub nowszą):

- Wpisz adres IP switcha (np. 192.168.0.1) w przeglądarce
 - Zaloguj się (domyślnie login: admin, hasło: admin)
 - Przejdź do zakładki System > Firmware Upgrade
-

Krok 4: Wskaż plik .bin i kliknij „Upgrade”

Nie odłączaj zasilania podczas procesu! Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizacji.

Gotowe!

Twój switch TL-SG105E działa na najnowszym oprogramowaniu i jest gotowy do dalszej konfiguracji.