

Karta produktu:

Ładowarka akumulatorów 4x Ni-MH / Ni-Cd (R03 AAA / R6 AA) EverActive NC-1000 PLUS

EVERACTIVE



Marka:	EVERACTIVE
Symbol:	50.0113
Kod producenta:	NC-1000 PLUS
Kod EAN:	5902020523819

Opis

Ładowarka służy do ładowania i konserwacji 1-4szt. akumulatorów **R03 AAA / R6 AA** wykonanych w technologii **Ni-MH oraz Ni-Cd**. Doskonała do ogniw nowej generacji typu Eneloop, czy Ready2Use. **NC-1000 PLUS** to nowa, odświeżona wersja cenionej ładowarki everActive. Konstrukcja została jeszcze bardziej udoskonalona umacniając swoją wysoką pozycję w segmencie ładowarek profesjonalnych.

Poczynione zmiany dodatkowo zwiększają możliwości i zakres zastosowania:

- jeszcze łatwiejsza w obsłudze dla mniej doświadczonych użytkowników,
- udoskonalone ładowanie ogniw o podwyższonej rezystancji wewnętrznej,
- udoskonalone ładowanie akumulatorów "Ready to Use" (LSD),
- zmodyfikowany tryb rozładowania pozwalający na sprawdzenie i zapamiętanie pojemności dowolnego ogniwa 1.2-1.6V - w tym ogniw alkalicznych i Ni-Zn

Cechy:

- nowa, udoskonalona wersja flagowego modelu
- procesorowa z rozładowaniem i pomiarem pojemności,
- funkcja odświeżania, konserwacji, formowania akumulatorów,
- min. czas ładowania 4 akumulatorów 2500mAh - 3h,
- procesorowa, Ni-MH, Ni-Cd, 1-4x R6/AA, R03/AAA,
- napięcie wejściowe 12V DC - w zestawie zasilacz sieciowy AC i adapter samochodowy

Opis:

W **everActive NC-1000 PLUS** zostały wyeliminowane dwie największe wady ładowarek serii BC:

- napięcie wejściowe to 12V DC (w serii BC - 3V) - najbardziej uniwersalne - w zestawie zasilacz sieciowy i adapter samochodowy,
- w trakcie ładowania/rozładowania można dowolnie zmieniać parametry dla każdej komory, prąd ładowania nie jest ograniczony ani uzależniony od pozostałych, zainstalowanych wcześniej ogniw (w serii BC prąd jest ograniczony do wartości którą ustawimy dla pierwszego instalowanego akumulatora).

Dodatkowo ładowarka została wyposażona w wyjście **USB 5V/1000mA** umożliwiające ładowanie urządzeń przenośnych (telefonów itp.). Co więcej ma najmniej restrykcyjny mechanizm dla wykrywania akumulatorów o wysokiej rezystancji wewnętrznej - oznacza to że może naładować **nawet mocno zużyte akumulatory**, które inne ładowarki uznają za uszkodzone!

Cechy i możliwości ładowarki NC 1000:

- bardzo poręczna i kompaktowa - ładowarka jest zgrabniejsza nawet od serii ładowarek BC-700 / BC-1000!,
- pomimo mnogości funkcji ładowarka jest bardzo łatwa i intuicyjna w obsłudze,
- cztery, zupełnie niezależne kanały ładowania - możliwość ładowania 1-4szt. różnych akumulatorów, różnych producentów, różnych pojemności, w różnych rozmiarach,
- możliwość w pełni niezależnego ustawiania prądu ładowania/rozładowania dla każdego z kanałów,
- możliwa regulacja prądu ładowania: 200-500-700-1000 mA dla 1-4szt. akumulatorów R03 AAA / R6 AA,
- możliwa regulacja prądu rozładowania: 100-250-350-500 mA,
- uniwersalne napięcie wejściowe 12V DC/1.5A, w zestawie adapter sieciowy oraz samochodowy wtykany do gniazda zapalniczki - jako nieliczna daje możliwość zastosowania mobilnego,
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, pokazujący aktualny stan naładowania (napięcia), czas ładowania, prąd ładowania, zliczoną pojemność mAh dla każdego z ogniw - wybrany parametr wyświetlany jest jednocześnie dla wszystkich ładowanych ogniw - nie trzeba się między nimi przełączać tak jak np. w MH-C9000,
- cztery programy pracy ładowarki: REFRESH - odświeżanie / formowanie z pomiarem pojemności, CHARGE - ładowanie, DISCHARGE - rozładowywanie z pomiarem pojemności, TEST - testowanie pojemności,
- gniazdo, wyjście USB - ładowarka może służyć do ładowania urządzeń przenośnych - 5V DC /1000mA.

Zawartość zestawu:

- Ładowarka NC1000 PLUS zapakowana w oryginalny karton,
- zasilacz sieciowy AC 100-240V / 12V DC - 1500mA z kablem ok. 1m,
- adapter samochodowy 12V DC z wtykiem do gniazda zapalniczki z kablem ok. 1m,
- pełna, dokładna instrukcja obsługi PL/EN/DE.

Specyfikacja:

- Producent: **everActive**
- Model / kod producenta: **NC1000**
- Obsługiwane rozmiary akumulatorów: **R03 / AAA,R6 / AA**
- Napięcie wejściowe: 12 V DC / 1500 mA(W zestawie zasilacz AC 100-240 V i adapter samochodowy)
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]: **75 x 129 x 29**

Obsługiwane typy akumulatorów:

- Akumulatory Ni-MH
- Akumulatory Ni-CD

Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:

- 200
- 500
- 700
- 1000

Prąd rozładowania [mA]:

- 100
- 250
- 350
- 500

Inne, istotne cechy produktu:

- Bardzo dokładne wykonanie ładowarki
- 3 przyciski funkcyjne + 4 do niezależnego ustawiania każdej komory ładowania
- Przyciski na bazie mikrostryków SMD o zwiększonej czułości (lepsza reakcja) i żywotności
- Funkcja ładowarki USB - wyjście 5V DC/1000mA

Zabezpieczenia:

- Mikroprocesor z kontrolą ΔV (dV)
- Termiczne - przed przegrzaniem akumulatorów
- Przed przeciążeniem / zwarcie
- Detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych

Tryby pracy ładowarki:

- Ładowanie (Charge)
- Rozładowanie (Discharge)
- Odświeżanie / formowanie (Refresh)
- Pomiar pojemności w mAh (Test)

Cechy wyświetlacza LCD:

- Wielosegmentowy
- Pokazuje parametry pracy każdej komory ładowania: czas ładowania, tryb pracy, prąd ładowania / rozładowania, zliczone mAh (pojemność), napięcie.

Orientacyjne czasy ładowania:

- 1-4 sztuki R03 800 mAh - 60 minut
- 1-4 sztuki R03 1000 mAh - 70 minut
- 1-4 sztuki R6 2000 mAh - 140 minut
- 1-4 sztuki R6 2500 mAh - 180 minut

O producencie:

Marka everActive to najwyższej jakości produkty z dziedziny zasilania i oświetlenia. W dynamicznie poszerzającej się ofercie znajdują się akumulatory, ładowarki, baterie, latarki itp. Produkty everActive to owoc 25-letniego doświadczenia najlepszych specjalistów w branży. Wszystkie produkty są ściśle selekcjonowane, testowane i wielokrotnie doskonalone przed wprowadzeniem do sprzedaży, dzięki czemu należą do najbardziej niezawodnych na rynku.