

Karta produktu:

Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 1-fazowy 40A 30mA typ AC 2-biegunowy 2P (230V AC) 2-modułowy SCHELINGER

SCHELINGER



Producent:	SCHELINGER
Symbol:	73.3506
Kod producenta:	A03-K7-2-40-030
Kod EAN:	5900280954428

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy **AC**: (potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy (w użyciu są angielskie skrótowce RCD) – to **elektryczne urządzenie zabezpieczające**, które **rozłącza obwód** po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do **ochrony ludzi przed porażeniem** prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń i innych niepożądanych zdarzeń, w tym – lecz nie wyłącznie - możliwości powstania pożaru. **Wyłącznik** zapewnia bezpieczny i łatwy montaż **na szynie TH35** za pomocą plastikowych klipsów.

Specyfikacja Wyłącznika różnicowoprądowego RCD 1-faz. 40A:

- Liczba modułów: **2**
- Prąd różnicowy: **30mA**
- Prąd różnicowy umowny: **6kA**
- Prąd zwarciovym umowny: **6kA**
- Wymiary: **83x36x68mm**
- Zdolność załączania i wyłączania: **500A**
- Prąd znamionowy: **40A**
- Typ: **AC**
- Napięcie znamionowe: **~230V/50Hz**
- Stopień szczelności: **IP20**
- Marka: **Schelinger**

Główne zalety Schelinger RCD 1-faz. 40A:

- zaciski ze stali ocynkowanej
- przycisk kontrolny TEST
- możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych
- pojemność zacisków 25mm²
- montaż na szynie DIN35
- wyposażony w okienko do opisu