

Karta produktu:

Detektor ruchu 160st. podtynkowy biały

ORNO



Producent:	ORNO
Symbol:	76.0036
Kod producenta:	CR-205
Kod EAN:	5901752480568

Opis produktu

Czujnik ruchu (czujka) jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Urządzenie można zainstalować w puszcze ściiennej 60 w miejsce zwykłego wyłącznika.

Charakterystyka produktu:

- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- działa w instalacji 3-żyłowej
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- możliwość montażu w puszcze instalacyjnej o śr. 60mm

Parametry techniczne:

- Zasilanie: ~230V/50Hz
- Maksymalne obciążenie: 1200W
- Kąt widzenia: 140°
- Zasięg wykrywania ruchu: średnica max 9 metrów
- Czas świecenia: min 10sek ± 3sek. max: 7min ± 2min
- Dostępne ustawienia parametrów pracy: czas świecenia żarówki (TIME), natężenie światła (LUX)
- Natężenie światła: <3-2000lux
- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura pracy: -10°C +40°C
- Wymiary: 50x75x75 (szer./wys./gł.)
- Kolor: biały