

Karta produktu:

Przedłużacz elektryczny Listwa zasilająca antyprzepięciowa ACAR 504WF na 5 gniazd [2P+Z] z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceńowym czarna 1,5m

ACAR



Producent:	ACAR
Symbol:	63.0003
Kod producenta:	W0072
Kod EAN:	5904743005108

Opis produktu

Skuteczna ochrona przed przepięciami połączona z nowoczesnym układem filtrującym zakłócenia radioelektryczne. Doskonale zabezpiecza komputery, sprzęt HI-FI, TV i video.

Charakterystyka:

- **Pięć gniazd** sieciowych o podwyższonej sprawności, z uziemieniem
- **1,5 metrowy przewód zasilający**
- **Układ filtrujący** zakłócenia radioelektryczne
- Szybkie **bezpieczniki topikowe** zabezpieczają dwa tory prądowe przed zwarcie i przeciążeniem
- Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika lampka, świecąc informuje użytkownika o obecności napięcia
- **Uchwyty mocujące** urządzenie np. na ścianie

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Prąd znamionowy obciążenia Σ IN: 10A
- Prąd upływu: <0.5 mA
- Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25 ns
- Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC: 250V 50Hz
- Poziom protekcji układu przeciwprzepięciowego UP: $\leq 1,3$ kV (L/N)
- Nominalny prąd wyładowczy iN: 2,5kA (L/N) - 8/20 μ s
- Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20 μ s
- Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych: ≤ 55 dB
- System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)
- Ilość gniazd sieciowych: 5
- Długość przewodu zasilającego: 1,5m
- Wyłącznik: dwutorowy wyłącznik podświetlany
- Obudowa: z tworzywa sztucznego samogasnącego
- Wymiary: 385 x 59 x 55/43 mm
- Ciężar: 0,54 kg

Specyfikacja

Długość kabla [m]	1,5
Gniazda	z uziemieniem (2P+Z)
Kolor	czarny
Liczba gniazd	5
Rodzaj	504WF
Wyłącznik	tak