

Karta produktu:

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do TV-Sat (wtyk F / gniazdo F) Signal

SIGNAL



Producent:	SIGNAL
Symbol:	50.0291
Kod producenta:	R48602
Kod EAN:	5907634571997

Opis produktu

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Signal - dla wszystkich tych, którzy chcą uniknąć wymiany tunera satelitarnego, multiswitcha, odbiornika TV czy zestawu HiFi po wiosennej lub jesiennej burzy. Urządzenie działa w pełnym zakresie TV naziemnej i satelitarnej. Maksymalny prąd przed jakim może zabezpieczyć sprzęt to 8000 A.

Dane techniczne:

- Zgodność ze standardami: CE
- Pasmo pracy [MHz]: 5 - 1000 (1G); 1000-2400 (2 G)
- Wejście:wtyk F
- Wyjście: gniazdo F
- Tłumienie wtrąceniowe [dB]: typowe 0.8 (max $\leq$ 1.0) dla 1G; typowe 1.2 (max $\leq$ 1.5) dla 2G
- Dopasowanie [dB]: typowe 12 (min. $\geq$ 10)
- Maksymalny prąd [kA] dla 8/20 [μ s]: 8
- Impedancja [Ω]: 75
- Przejście stałoprądowe: Jest
- Napięcie przebicia DC [V] przy 100 [V/s]: 230 ± 42
- Współczynnik ekranowania [dB]: >90 dB (EN 50083-2/A1, klasa A)
- Poziom ochrony [V] przy 1 [kV/ μ s]: ≤ 800

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024