

Karta produktu:

F&F Przekaznik elektromagnetyczny 2P 8A 230V AC

F&F



Producent:	F&F
Symbol:	73.1085
Kod producenta:	pk-2p-230v
Kod EAN:	5908312595526

Opis produktu

Przekazniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej. Konfiguracja styków: **2 × NO/NC**.

Sposób działania:

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem zielonej diody LED. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Montaż na szynę 35 mm.**Dane techniczne:**

- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- Tolerancja napięcia zasilania: **-15 ÷ 10 %**
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1: **2 x 8 A**
- Element wykonawczy: **przekaznik**
- Konfiguracja styków: **2 × NO/NC**
- Separacja styku: **TAK**
- Maksymalny pobór prądu: **25 mA**
- Trwałość łączeniowa mechaniczna: **min. 5x106 cykli**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0,4 Nm**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **1 moduł (18 mm)**
- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**

O producencie:

Firma **F&F** jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości urządzeń elektronicznych z dziedziny techniki przekaźnikowej, dedykowanych do aplikacji domowych i przemysłowych. Ofertę firmy stanowią przekaźniki czasowe, zegary sterujące, przekaźniki kontroli faz, wyłączniki zmierzchowe, liczniki energii, systemy automatyki budynkowej, rozwiązania z zakresu telemetrii, przetworniki pomiarowe.