

Karta produktu:

Elektrozaczep z pamięcią z blokadą R4-12V.40

SK



Producent:	SK
Symbol:	76.0301
Kod producenta:	09664EC

Opis produktu

Zaczep R4 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych.

Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Przeznaczony do stosowania, tam gdzie możliwe jest wykonanie gniazda o wymiarach 22x30x69 mm. Zaletą zaczepu są małe wymiary, symetryczność, dzięki której odmiana może być montowana **zarówno do drzwi lewych jak i prawych** oraz większa pewność działania nawet w przypadku wykrzywionej futryny lub spaczonych drzwi.

Blokada zapadki – przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.

Funkcja pamięci umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- Zasilanie - **8V-12V AC/DC**
- Maksymalne obciążenie - **3000 N (300 kg)**
- Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas otwierania - **30N (3 kg)**
- Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy - **30 min.**
- Pobór prądu - **530mA (AC), 660mA (DC) (dla 12V)**
- Wymiary: **21 x 29 x 68mm**