

Karta produktu:

Przedłużacz elektryczny Listwa zasilająca antyprzepięciowa ACAR Smart na 6 gniazd [2P+Z] z 2 wyłącznikami czarna 1,5m

ACAR



Marka:	ACAR
Symbol:	63.0011
Kod producenta:	W0153
Kod EAN:	5904743390006

Opis

Acar SMART to listwa **zabezpieczająca** urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej.

Wyposażona jest w **dwa niezależne wyłączniki**, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na **ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej**. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzepięciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkowania.

Listwa posiada unikalny kształt, co wyróżnia ją spośród innych dostępnych na rynku. Wymiary listwy pozwalają używać ich na niewielkich powierzchniach.

Charakterystyka:

- 6 gniazd sieciowych (3+3) z uziemieniem oraz przesłonami dla ochrony przed porażeniem
- 2 podświetlane wyłączniki dwubiegunowe załączające niezależne gniazda sieciowe
- sygnalizacja ochrony przeciwprzepięciowej
- niepalna obudowa
- unikalna konstrukcja
- ergonomiczna wtyczka zasilająca
- 1,5m przewód zasilający
- kolor: czarny

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie: P_{MAX} 2300W
- Napięcie znamionowe U_N: 230V
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy obciążenia: ΣI_N = 10A MAX
- Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: <25ns
- Napięcie maksymalne U_C: 250V 50Hz
- Poziom protekcji U_P: ≤1,3kV
- Znamionowy prąd wyładowczy i_N: 2kA (L/N) – 8/20μs
- Maksymalny prąd wyładowczy i_{MAX}: 6,5kA (L/N) – 8/20μs
- System ochrony przeciwporażeniowej: styki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- Ilość gniazd sieciowych: 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
- Wyłącznik: 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane
- Obudowa: z tworzywa sztucznego samogasnącego
- Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
- Wymiary: 138x100x63 mm

- Ciężar: 0,45kg

Specyfikacja

Długość kabla [m]	1,5
Gniazda	z uziemieniem (2P+Z)
Kolor	czarny
Liczba gniazd	6
Rodzaj	SMART