

Karta produktu:

Czujnik ruchu automatyczny PIR, detektor natynkowy okrągły 1200W 230V 180st. IP44 o zasięgu działania do 12m czarny BEMKO

BEMKO



Marka:	BEMKO
Symbol:	76.0039
Kod producenta:	B50-SES09BL
Kod EAN:	5908235905150

Opis

Czujnik ruchu (czujka) jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika PIR, który działa na podczerwień.

Charakterystyka produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

Parametry techniczne:

- Zasilanie: ~230V/50Hz
- Maksymalne obciążenie: 1200W
- Kąt widzenia: 180°
- Zasięg czujnika: max 12m
- Czas świecenia: min 10sek ± 3sek. max: 7min ± 2min (regulacja)
- Dostępne ustawienia parametrów pracy: czas świecenia (TIME), natężenie światła (LUX)
- Natężenie światła: <3-2000lux
- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura pracy: -20°C +40°C
- Kolor: czarny

Specyfikacja

Kąt	poziom 180°
Kolor	czarny

Marka	BEMKO
Moc	1200W
Rodzaj	natynkowy
Stopień ochrony	IP44
Zasięg	max. 12 m