

Karta produktu:

**Detektor ruchu 180st. czarny IP44**

ORNO



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Producent:</b>      | ORNO          |
| <b>Symbol:</b>         | 76.0039       |
| <b>Kod producenta:</b> | B50-SES09BL   |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5908235905150 |

**Opis produktu**

Czujnik ruchu (czujka) jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika PIR, który działa na podczerwień.

**Charakterystyka produktu:**

- pasywny czujnik podczerwieni
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

**Parametry techniczne:**

- Zasilanie: ~230V/50Hz
- Maksymalne obciążenie: 1200W
- Kąt widzenia: 180°
- Zasięg czujnika: max 12m
- Czas świecenia: min 10sek ± 3sek. max: 7min ± 2min (regulacja)
- Dostępne ustawienia parametrów pracy: czas świecenia (TIME), natężenie światła (LUX)
- Natężenie światła: <3-2000lux
- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura pracy: -20°C +40°C
- Kolor: czarny