

Karta produktu:

Przetwornica napięcia 24V / 230V SINUS modyfikowany 1500/3000W + gniazdo USB i panel sterowania VOLT IPS-3000 PLUS

VOLT POLSKA



Producent:	VOLT POLSKA
Symbol:	64.0380
Kod producenta:	3IR300024P
Kod EAN:	5903111886097

Opis produktu

Elektroniczna przetwornica napięcia IPS PLUS służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających **napięcia przemiennego 230V** z akumulatorów i instalacji samochodowych o **napięciu stałym 24V**. Doskonale sprawdza się w pojazdach i w miejscach, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej. Produkt został wyposażony w **gniazdo USB** do zasilania lub ładowania urządzeń mobilnych oraz **panel sterowania** do zdalnej obsługi.

Najważniejsze cechy:

- Moc ciągła: **1500W**
- Moc impulsowa (chwilowa): **3000VA**
- Napięcie wejściowe: **24V**
- Napięcie wyjściowe: **230V / 50Hz**
- Przebieg napięcia: sinus modyfikowany (wysoka stabilność pracy)
- **Umożliwia używanie urządzeń 230V w samochodzie**
- Wyposażona w dwa gniazda 230V oraz gniazdo USB
- Możliwość uruchomienia przetwornicy zdalnie za pomocą **pilota sterowania**
- **W zestawie** okablowanie do zasilania z akumulator oraz panel sterowania wraz z przewodem

Wersja PLUS

Wersje PLUS oferują dodatkowo **w zestawie panel sterowania wraz z przewodem**, który można podłączyć do przetwornicy i uruchamiać ją zdalnie za pomocą przycisku znajdującego się na panelu. Na panelu znajdują się też 2 diody, które informują użytkownika o stanie przetwornicy (ON/OFF, błąd).

Szerokie zastosowanie

Produkt może być stosowany do ochrony i zasilania takich urządzeń jak:

- Urządzenia biurowe (komputery, monitory, drukarki, skanery)
- Zasilanie ładowarek (telefony, smartfony, laptopy itd.)
- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, głośniki, projektory)
- Małe urządzenia AGD (tostery, czajniki itd.)
- Oświetlenie (żarówki, LED itd.)

Bezpieczeństwo użytkowania

Szereg zabezpieczeń odpowiada za bezpieczną eksploatację przetwornicy chroniąc zarówno podłączone urządzenia, jak również instalację elektryczną pojazdu. **Przetwornica wyłączy się automatycznie** w przypadku, kiedy obciążenie wzrośnie powyżej 120%, a także w przypadku zwarcia. Zabezpieczenie przed niskim napięciem aktywuje się w momencie spadku napięcia w sieci elektrycznej pojazdu, co **gwarantuje przetwornicy optymalne parametry zasilania**.

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie podnapięciowe
- Zabezpieczenie nadnapięciowe
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

Czym są przetwornice IPS?

Przetwornice serii IPS **wytwarzają na wyjściu tzw. sinusoidę modyfikowaną**. Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym, którego wartość skuteczna jest identyczna, jak wartość skuteczna przebiegu sinusoidalnego występującego w sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu takiej metody generowania napięcia, możliwe jest znaczne **ograniczenie ceny i zwiększenie bezawaryjności całego urządzenia**. Przetwornice serii IPS nadają się wyłącznie do zasilania urządzeń elektronicznych i elektrycznych o rezystancyjnym charakterze obciążenia, takich jak żarówki, grzałki, zasilacze elektroniczne, sprzęt audio-video itp.

Nie wolno podłączać do nich urządzeń wyposażonych w transformatory lub silniki indukcyjne takich jak: elektronarzędzia, duży sprzęt AGD, świetlówki ze statecznikami elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp. Podłączenie tego typu urządzenia może spowodować uszkodzenie zarówno jego, jak i samej przetwornicy. Do zasilania urządzeń indukcyjnych i pojemnościowych, konieczne jest zastosowanie droższych przetwornic typu „czysty sinus”, dostępnych na innych naszych aukcjach.

Parametry techniczne:

- Moc całkowita: 3000 VA
- Moc znamionowa: 1500 W
- Napięcie akumulatora: 24 V
- Napięcie wejściowe: 21V - 31V
- Napięcie wyjściowe: 225V - 235V
- Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 Hz (+/-2Hz)
- Sprawność przy pełnym obciążeniu: ~92 %
- Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego: 21,4V (+/-0.6V)
- Dopuszczalna temperatura pracy: -10°C - 40°C
- Wymiary: 294x165x69mm
- Waga: 2,6 kg
- Symbol producenta: 3IR300024P

Producent - VOLT POLSKA

VOLT Polska Sp. z o.o. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje się dystrybucją i produkcją m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterów i reduktorów napięcia, zasilaczy laptopowych, prostowników oraz akumulatorów. Dzięki przemyślanej i dynamicznej strategii działania, w ciągu kilku lat VOLT Polska zyskało zasłużoną na rynku renomę. Z każdym krokiem działają by ich produkty były jak najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb klientów, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Marka	VOLT POLSKA
Moc całkowita [VA]	3000
Moc znamionowa	1500 W
Napięcie [V]	24
Typ	IPS PLUS