

Karta produktu:

Prostownik automatyczny do akumulatorów 6V/12V 6A VOLT

VOLT POLSKA SP. Z O.O.



Producent:	VOLT POLSKA SP. Z O.O.
Symbol:	64.0404
Kod producenta:	6PRO061206
Kod EAN:	5903111886547

Opis produktu

Automatyczna ładowarka (prostownik) 6A przeznaczona do ładowania 6V i 12V kwasowo-ołowiowych **akumulatorów samochodowych**. Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciełym elektrolitem lub MF.

Po podłączeniu **samoczynnie rozpoznaje** typ akumulatora, napięcie i pojemność. Po całkowitym naładowaniu akumulatora przechodzi w tryb podtrzymania w którym sprawdza jego stan i utrzymuje go w pełnym naładowaniu. Prostownik jest niezwykle łatwy w obsłudze, dzięki czemu świetnie nadaje się do **użytku domowego**.

Najważniejsze zalety:

- Obsługuje akumulatory o napięciu **6V i 12V**
- Umożliwia ładowanie akumulatorów do prawie **100% ich oryginalnej pojemności**
- W pełni **automatyczny proces ładowania** (wykrywa napięcia akumulatora)
- Odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zbytnim naładowaniem akumulatorów
- Elektroniczne zabezpieczenia przed błędami użytkownika (odwrotna polaryzacja połączenia)
- Zabezpieczenie przeciwiskrowe, temperaturowe i zwarciovne
- **Automatyczny tryb podtrzymania napięcia**
- **Tryb regeneracji akumulatora 12V**
- Nie wpływa negatywnie na eksploatację akumulatora
- Działa efektywnie bez względu na porę roku, czy temperaturę otoczenia

Jakie akumulatory można ładować?

- Samochodowe
- W motocyklach, skuterach i quadach
- W sprężcie ogrodowym
- W łodziach
- W przyczepach kempingowych
- Bezobsługowe AGM i GEL

Automatyczny tryb podtrzymania napięcia

W momencie zakończenia cyklu ładowania akumulatora, prostownik automatycznie przechodzi w ten tryb. Na podstawie drobnych spadków napięcia na akumulatorze, ładowarka delikatnie koryguje niski prąd podtrzymania podawany na akumulator. W tym trybie akumulator może być podłączony do prostownika przez dłuższy okres czasu.

Tryb regeneracji akumulatora 12V

Tryb ten jest przeznaczony do ładowania sprawnych, ale głęboko rozładowanych akumulatorów (7,5-10,5V). Po jego aktywowaniu rozpoczyna się impulsowe ładowanie akumulatora w celu przywrócenia jego sprawności. Kiedy napięcie osiągnie poziom 10.5V, prostownik przechodzi w 'normalny' tryb ładowania.

Specyfikacja:

- Producent: **Volt Polska**
- Symbol: **6PRO061206**
- Prąd ładowania: **6A/3A/1,5A**
- Napięcie wejściowe: **220-240VAC**
- Napięcie wyjściowe: **6V/12V**
- Maksymalna moc wyjściowa: **72W**
- Częstotliwość napięcia wyjściowego: **50/60Hz**
- Napięcie ładowania: **6V(7,2V±0,2V)/12V(14,4V±0,25V)**
- Temperatura otoczenia: **-10°C do +40°C**
- Klasa ochronności: **IP65**
- Wymiary: **203x65x432 mm**
- Waga: **500g**
- Wymiary opakowania: **215x75x95 mm**
- Waga opakowania: **575g**

Producent - VOLT Polska

VOLT Polska Sp. z o.o. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje się dystrybucją i produkcją m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterów i reduktorów napięcia, zasilaczy laptopowych, prostowników oraz akumulatorów. Dzięki przemyślanej i dynamicznej strategii działania, w ciągu kilku lat VOLT Polska zyskało zasłużoną na rynku renomę. Z każdym krokiem działają by ich produkty były jak najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb klientów, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja	
Marka	VOLT POLSKA
Max. prąd ładowania [A]	6
Napięcie [V]	6/12
Typ	Compact