

Karta produktu:

**F&F Lampka modułowa sygnalizacyjna (kontrolna)
LED 3-kolorowa 3-fazowa 230/400V AC/DC**

F&F



Marka:	F&F
Symbol:	73.1107
Kod producenta:	lk-713k
Kod EAN:	5908312596011

Opis

Trzy diody LED. Kolory: żółta, czerwona, zielona. Napięcie zasilania 3×230 V+N. Lampka sygnalizacyjna LK-713 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej.

Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej LED włączonej w obwód tej fazy.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 3×230 V+N
- Kontrola zasilania: 3 × LED (8×4 mm)
- Kolory LED: żółta-czerwona-zielona
- Prąd znamionowy: 1,7 mA
- Przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 mm²
- Moment dokręcający: 0,4 Nm
- Pobór mocy: 1,1 W
- Temperatura pracy: -25 ÷ 50 °C
- Wymiary: 1 moduł (18 mm)
- Montaż: na szynie 35 mm
- Stopień ochrony: IP20

O producencie:

Firma F&F powstała w 1992 roku. Wyłoniła się z firmy handlowo-usługowej działającej w branży elektronicznej. Doświadczenie właścicieli z zakresu elektroniki i elektrotechniki pozwoliło stworzyć firmę o profilu produkcyjnym, oferującą elektroniczne urządzenia sterujące dla automatyki domowej i przemysłowej. Obecnie współpraca działu badawczo-rozwojowego firmy ze środowiskiem naukowym oraz klientami prowadzi do dynamicznego rozwoju oferty i pozwala tworzyć rozwiązania o coraz wyższym stopniu zaawansowania technologicznego, czego przykładem są systemy inteligentnego domu F&Home i systemy telemetryczne.

Specyfikacja

Kolor

3-kolorowa

Napięcie [V]

230/400