

Karta produktu:

Akumulator AGM do systemów alarmowych 6V 7,2Ah MWS bezobsługowy (Faston 187) MW Power

MW POWER



Marka:	MW POWER
Symbol:	22.5537
Kod producenta:	MWS 7,2 - 6
Kod EAN:	5902135119549

Opis

Główne zastosowania:

- Kasy fiskalne
- Zasilanie zabawek
- Systemy alarmowe
- Maszyny czyszczące
- Automaty sprzedające
- Przenośne kamery video
- Systemy oświetlenia awaryjnego
- Narzędzia z napędem elektrycznym
- Wózki golfowe, inwalidzkie, widłowe
- Urządzenia automatyki przemysłowej

Zalety technologii AGM:

- **Bezobsługowy** - brak konieczności uzupełniania elektrolitu
- **Długa żywotność**: projektowana żywotność wynosi 3 lata dla 20-25 st.C
- Mogą pracować w dowolnej pozycji
- Są **szczelne** przez co nie następuje korozja obudowy
- Szeroki zakres temperaturowy od -20°C ÷ +50°C
- Dedykowane dla pracy **buforowej**
- Mogą pracować **cyklicznie**, jednak nie należy doprowadzać do głębokiego rozładowania (w tym przypadku producent nie zapewnia gwarancji)

Dane techniczne:

- Pojemność znamionowa: **7,2 Ah (kompatybilne z 7Ah)**
- Napięcie: **6V**
- Max prąd ładowania: **2,1A**
- Max prąd rozładowania: **80A (5 sek.)**
- Ładowanie buforowe: **6,75-6,90V**
- Ładowanie cykliczne: **7,20-7,50V**
- Złącze: **Fast-on 187 (T1) (4,8mm)**
- Waga: **1,1 kg**
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): **151 x 34 x 94mm**
- Zgodność z normami: PN-EN 60896-21:2007; PN-EN 60896-22:2007; PN-EN 61056-1:2008; PN-EN 61056-2:2003(U); PN-EN 83016:1999

Akumulatory bezobsługowe wykonane są w technologii **AGM** i przeznaczone do stosowania w systemach zasilania

awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe CO, systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń.

Specyfikacja

Marka	MW POWER
Max. prąd ładowania [A]	2
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	7,2
Seria	MWS
Typ	akumulator do zasilacza